



*viď piktogram

MATERIÁL:

Biele polykarbonátové telo; Transparentný polykarbonátový kryt; Plexisklo

MONTÁŽ:

Prisadená (strop); Voliteľná montáž do sadrokartonových stien alebo do stropného držiaku

NAPÁJANIE:

Samostatné – 230VAC/50-60Hz; Centrálne batéria – 220-240VAC/50-60Hz 216VDC; Centrálne batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA:

1,2W LED ;8W žiarivka

NABÍJANIE:

Maximum 24h

AUTONÓMIA A BATÉRIA:

1h, 2h, 3h, Ni-Cd batérie

TRIEDA IZOLÁCIE:

II

TRIEDA KRYTIA:

IP22

DOHĽADOVÁ VZDIALENOSŤ:

30m

TEPLOTA OKOLIA:

ta: 0°C-40°C

MOŽNOSTI:

SE – svieti pri výpadku; SA – svieti stále; AT – autotest; PT - tlačidlo ručného testu; RS – Rubric centrálne monitorovanie; FZLV – centrálne batéria FZLV 24V; CB – centrálne batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

LED indikátor signalizuje sieťové napájanie a nabitú batériu; ochrana proti hlbokému vybitiu; trieda III izolácie verzia FZLV

SAMOSTATNÁ KONFIGURÁCIA						
KÓD	VÝKON [W]	AUTONÓMIA [H]			REŽIM	MOŽNOSTI
NP	8	1	2	3	SE SA	PT AT RS
NPL	1,2	1	2	3	SE SA	PT AT RS

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU			
KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	MOŽNOSTI
NP	8	CB	CBS ADS ADL
NPL	1,2	CB	CBS ADS ADL

KONFIGURÁCIA SO SYSTÉMOM FZLV			
KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	FARBA
NPL	1,2	FZLV	TR OP

*Svietidlo označenia núdzových východov neobsahuje v tejto sade žiadne piktogramy. Piktogramy vybrať a objednať samostatne.

LEGENDA:

SE – svietia pri výpadku

SA – stále svietiace

AT – autotest

PT – tlačidlo ručného testu

RS – RUBIC centrálné monitorovanie

FZLV – svietidlo centrálnej batérie FZLV 24 VDC

CB – centrálna batéria

CBS – centrálna batéria (okruhový monitoring)

ADS – centrálna batéria s adresným modulom ADS 20

ADL – centrálna batéria s adresným modulom ADL

NP – svietidlo Napoli P

NPL – svietidlo Napoli P LED

